

## ***Tekniske data for Deltronic PHR-1211 trådløse optisk/termisk røykvarsler***

Selve røykvarsleren kan ikke åpnes, men man kommer til batteriet ved å ta denne av monteringsbraketten.

**Røykdeteksjon:** Optisk refleksjonssystem. Røykfølsomhet (normal drift): 2.3%/FT. ±1.0%/FT.

**Termisk deteksjon:** Alarm ved over 57 grader.

**Lydstyrke:** 85dB ved 3 meter.

**Lydsignal:** 3 ulike lydsignaler: ved deteksjon, ved at en annen røykvarsler i systemet har gått i alarm og ved at den termiske sensoren har gått i alarm.

**Diode (LED):** Lyser permanent i detekterende røykvarsler, blinkende i øvrige varslere.

**Hysj / Pause -funksjon:** Ca. 10 minutter.

**Strømforsyning:** 9V Alkalisk batteri (medfølger).

**Batterilevetid:** Minst 1 år.

**Batteribyttesignal:** Minst 30 dager.

**Strømforbruk:** Max 20 uA.

**Størrelse og vekt:** Høyde 25 mm, diameter 95 mm, vekt 150 gr.

**Antall som kan seriekobles:** Ubegrenset.

**Kodemuligheter (kanaler):** 16 forskjellige, hvor kanal 0 er prioritert.

**Rekkevidde:** Normalt 100 meter ved fri sikt, ca. 30 meter innendørs. De lokale radioforholdene kan sammen med byggetekniske forhold påvirke rekkevidden.

**Frekvensbånd:** 434.33 MHz.

**Radiogodkjenning:** R&TTE og CE 0681.

DSB godkjenningsnummer: DBE 235-145.

**Diverse:** Egentest og automatisk kalibrering ved batteribytte.

**Montering:** Det medfølger monteringsbrakett og skruer / plugg.

**Garanti:** Funksjonsgaranti i 5 År

### **Batteri**

Røykvarsleren drives av det medfølgende 9 volts alkaliske batteriet. Batteriets levetid er normalt over 1 år og når det er tid for å skifte batteri gir varsleren fra seg et kort lydsignal i inntil 30 dager. Bytt uansett batteri 1. desember som er den offisielle batteribyttedagen for røykvarslere. Støvsug også røykvarslerene ved batteribytte.